

贯穿型



端子型




- ★ 内置专用MCU微控制单元
- ★ 抗浪涌、过电压的稳定可靠产品设计
- ★ 内置零序互感器ZCT，最大保护电流80A
- ★ 保护功能:过电流、低电流、缺相、堵转、反转、电流不平衡和接地
- ★ 电流-时间特性定时限和反时限可选择
- ★ 32A内的过电流反时限动作特性
- ★ 数字显示
 - 三相主回路电流和接地电流5秒间隔循环显示，且可固定相位显示
 - 故障原因及电流值显示，便于故障排除
- ★ 辅助功能
 - 掉电保护和预报警
 - 运转时间设定，总运行时间累计和自动复位下自启动复位限制
 - 三次故障记录及电流值查询，且断电数据不丢失
 - 负载率动态显示：运行电流值与设定值比值
- ★ 复位方位：手动(ECS)、断电和自动复位
- ★ 电流测量精度高达1%
- ★ 适用于20~400HZ变频环境，低频运转模式可选择
- ★ 低通滤波前后电流值测量方式选择
- ★ 谐波总畸变率(THD)和基本谐波电流测量
- ★ 35mm轨安装或固定安装方式自选择

保护功能及动作时间

保护功能	范 围	时 间
过电流(OC)	定时限:0.5~80A,反时限:0.5~32A	定时限(De):0.2~30sec 反时限(In):1~30 class
低电流(UC)	< OC设定值	OFF,0.5~30sec
缺相(PL)	相间电流不平衡率超过85%	OFF,0.5~5sec
反转(RP)	R、S和T三相输出与原则输出不一致	0.15sec
失速(Sc)	起动过程中的堵转, 设定为OC设定值的倍数M M=2~8	D-Time后
堵转(JA)	运行过程中的堵转, 设定为OC设定值的倍数M M=1.5~5	0.2~10sec
不平衡(IM)	10~50%,不平衡率=(最高相-最低相)/最高相*100%	1~10sec
接地(Ec)	oFF, 0.03 - 10A	0.03 -10sec

前视图



辅助功能

密码选择	安全保护设置
负载类型	单相/三相电动机选择
TCC电流-时间特性曲线	三种特性曲线选择(定时限, 反时限, 热反时限)
掉电模式选择	通电状态下OL输出触点初始状态
总运行时间	安装累计总运行时间, 无法修改或重置
运行时间	设定电机或其他负载运行时间设定
复位方式	手动/自动/断电三种方式可选择
脱扣原因记忆	存储记录最后三次故障原因及故障电流值
再启动限制	自动复位模式下30分钟内最大自动重启次数。
低频运转模式	当设备低频环境运转情况达到精确测量
谐波测量	谐波总畸变率(THD)和基本谐波电流测量
低通滤波	低通滤波前后电流值测量方式选择

电流循环显示



电流-时间特性曲线




表1: 过电流保护动作定时限特性曲线




表2: 过电流保护动作反时限特性曲线

技术参数

项目		详述
过电流值	设置范围(A)	定时限TCC:0.5~80A
		反时限TCC:0.5~32A
欠电流值	设置范围(A)	0.5A~ oc设定值
接地电流值		oFF/0.03A~10A
运行时间特性曲线		定时限(Def)/反时限(Inv)
时间	定时限	D-time
		O-time
	接地故障延迟时间 Et	
	接地起动延迟时间 Edt	
	反时限&热反时限(cLS)	
	自动复位时间	
控制电源	复位方式	
	电压	
	频率	
	功耗	
输出触点	容量	
	触点类型	A型:OL 1a1b;GR 1a
		C型:OL/GR 1a1b;AL 1a
显示	7段LED	
	幅值指示棒	
安装方式	DIN 35mm导轨/固定	
绝缘	壳体&线路间	
介电强度	壳体&线路间	
	接触点间	
	线路间	
静电放电(ESD)	IEC61000-4-2	Level3:空气放电:±8kV,接触放电:±6kV
射频干扰	IEC61000-4-3	Level3:10V/m,80~1000MHz
传导干扰	IEC61000-4-6	Level3:10V,0.15~80MHz
电快速瞬变脉冲群EFT/Burst	IEC61000-4-4	Level3:±2kV,1Min.
浪涌	IEC61000-4-5	Level3:1.2x50µs,±4kV(0° 90°,180° 270°)
辐射排放	CISPR11	ClassA(传导辐射)
环境	温度	保存
		运行
	湿度	30~85%RH(无凝露)
功耗	小于7VA	

掉电模式及输出触点状态

掉电模式	A1-A2 无供电	A1-A2 供电后正常运转	A1-A2 供电且故障脱扣
FS:on	95  96 Close	95  96 Open	95  96 Close
	97  98 Open	97  98 Close	97  98 Open
FS:off	95  96 Close	95  96 Close	95  96 Open
	97  98 Open	97  98 Open	97  98 Close



EOCR-3BZ2

智能电动机综合保护器

Schneider Electric


施耐德电气(韩国)有限公司
Schneider Electric(Korea)Co.,Ltd.

输入/输出端子配置




参考接线


(C type)




(C type)




(A type)




(A type)



外形尺寸



EOCR-3MZ2选型



①	电动机保护器_GB14048. 4-2010	3BZ2	* 常规保护+接地保护(内置零序互感器ZCT)
②	电流范围标准型	WR	0.5...80A
③	触点状态	A	OL:1a1b,GR:1a
		C	OL/GR:1a1b,AL:1a
④	控制电源	B	AC/DC 24V
		U	AC/DC 100~240V
⑤	接线方式	H	贯穿型
		T	端子型
⑥	版本	Z(*1)	新款提升版
		ZE	新款增强版

(*1)精度提高1%,总谐波失真测量,低通滤波接地电流。